instalacje 230/400V AC LEGENDA:

- ═ ═ ═ ═ - trasy instalacji odbiorczej układane w korytach kablowych montowanych pod stropem nad oprawami a do koryt montować oprawy lub szynoprzewody do montażu naświetlecza G5
- P.PRZ ⊗ - przycisk sterowania oświetleniem p.t. - sterowanie poprzez system DALI
- TSO - tablica sterowania oświetleniem w systemie DALI przewiązki [P] 0/01 między halą F i E montowana na min wysokości 2 m - obudowa; router (master DALI); zasilacz DALI; 2xinterfejsy przycisków DALI - sterowanie źródłem poprez zasilaczy LED w oprawach
- ⊔ - gniazdo 230V AC o p.t. ogólnego przeznaczenia - montować na h=0,25 cm lub wg opisu na rysunkach
- WOR● - wypust 230V AC dla podłączenia przewodu grzewczego rynny na przewiązce między halą E i F
- Wmg ○ - wypust 230 V AC (L+N+PE) dla podłączenia maty grzewczej. Wykonać puszką instalacyjną montowaną na ścianie pomieszczenia na h=0,3m i dalej sprowadzić w RL 18 p.t. i w posadzce maty grzewczej.

przewiązka UWAGI:

1. sasilanie oświetlenia oraz sterowanie w systemie DALI oswietlenia przewiązki [P] 0/01 miedzy halą H i E realizowane z budynku hali H.
2. Instalacje odbiorcze wykonać przewodami YDY 750 V i prowadzić:
   - na ścianach murowanych i stropach betonowych p.t.
   - na ścianach z płyt gipsowo kartonowych pod płytą w ruszt RKLG
   - na konstrukcji drewnianej lub metalowej montowanej do konstrukcji na uchwytach
3. Gniazda wtykowe 230 AC nie opisane montować p.t. na h=0,30 m.
4. Wyłączniki lub przyciski ster. oświetlenia montować p.t. na h=1,4 m.
5. W przewiązce między halą F i E oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego stosować z własnym elektroinwertrem i podłączyć obw. oświetlenia ogólnego przed wył. oświetlenia.



BIURO PROJEKTÓW PKZ "ARKONA" Spółka z o. o. 31 - 115 Kraków, Plac Inwalidów 3/9, tel. (12) 423 24 44, fax. (12) 422 24 93, www.pkz-arkona.pl	
OBIEKT:	Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie
ADRES:	Ul. Św. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków
NR EWIDENCYJNY:	125/5, obr.12, Kraków - Śródmieście
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Piotr Sieradzki — Upr. Nr UAN-Upr.345/90
SPRAWDZAŁ:	
SPRAWDZAJĄCY:	inż. Leszek Szarski — GP IV-63/342/76
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY — DATA: 07. 2015
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA 230/400V AC
TEMAT RYSUNKU:	RZUT PARTERU przewiązka + inst. odgromowa — SKALA: 1:50 — NUMER RYSUNKU: E-P-14