PRZEWIĄZKA P / POZIOM -1



ISTNIEJĄCE OPRAWY OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO

D8 — Oprawa typ@PROFI 60SV LED 4000lm W DIM DALI długość 587mm

ELEMENTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z OPRACOWANIA ARANŻACJI WYSTAWY

P1 — PROJEKTOR + POLE PROJEKCJI

G1 — GŁOŚNIK

M1 — MONITOR 32"

M2 — MONITOR 24"

M3 — EKRAN LED (EKSPONAT)

M4 — MONITOR 32 CALE EKRAN DOTYKOWY

L1 — REFLEKTOR DALI MOCOWANY DO SZYNOPRZEWODU KĄT ŚWIECENIA 60°

L2 — REFLEKTOR DALI MOCOWANY DO SZYNOPRZEWODU KĄT ŚWIECENIA 35°

L3 — OŚWIETLENIE UNIONE

L4 — PASEK LED/SEMAFOR LED

L5 — OŚWIETLENIE LED W GABLOCIE

L6 — OŚWIETLENIE EFEKTOWE

L7 — OŚWIETLENIE ISTNIEJĄCE – REFLEKTOR LED

S — SILNIK ELEKTRYCZNY

LEGENDA:

– główne trasy instalacji elektrycznych

RGE – istniejąca podtynkowa rozdzielnica główna budynku E
montaż rozłącznika bezpiecznikowego dla R.DALLE

REE – istniejąca podtynkowa tablica rozdzielcza – wymiana aparatury

RE – istniejąca natynkowa tablica rozdzielcza wyremontowanej części budynku E – bez zmian

R.DALLE – projektowana tablica natynkowa systemu sterowania DALI w budynku E

PPD/E – istniejący pośredni punkt dystrybucyjny sieci LAN – bez zmian

WG1 – wypust zasilający w kasecie podłogowej, wykonać w formie 2szt. gniazd 16A/250V moduł 45mm oraz wypustu magistrali DALI o długości 0,5mb zakończonego szyneczkami 2x2,5

WG2 – sufitowy wypust zasilający do opraw technicznych i szyn świetlnych wykonać w formie zapasu okablowania o długości min 1,5mb zakończonego szyneczkami 5x2,5 + 2x2,5 (DALI)

WG3 – wypust ścienny na wys. 1,2m od posadzki, wykonać w formie 2szt. gniazd 16A/250V oraz wypustu magistrali DALI o długości 0,5mb zakończonego szyneczkami 2x2,5

WZ – wypust zasilający w kasecie podłogowej dla silnika elektrycznego wykonać w formie zapasu okablowania o długości min 1,5mb zakończonego szyneczkami 3x2,5

PEL-1 – PEL dla monitora TV, naścienny na wys. 0,3m od posadzki wyposażenie: 2x230V/16V obwód dedykowany + LAN RJ45 kat 6

PEL-2 – PEL w kasecie podłogowej wyposażenie: 2x230V/16V obwód dedykowany + LAN RJ45 kat 6

AC – gniazdo naścienne RJ45 kat 6 dla punktu dostępowego sieci WIFI okablowanie F/UTP 4x2x0,5 kat 6 wprowadzić do szafy PPD/E

– gniazdo ogólne podwójne 2P+PE 16A/250V montaż w kasecie podłogowej lub podtynkowo

– gniazdo porządkowe podtynkowe 2P+PE 16A/250V montaż na wysokości 0,3m od posadzki

3F – gniazdo 3fazowe naścienne 3P+N+PE 16A/400V IP54

– podtynkowy łącznik żaluzyjny 10A/250V

– kaseta podłogowa, stalowa ocynkowana, 12 modułów 45x45mm z puszkami instalacyjnymi, pokrywa stal nierdzewna.

– miejsca zejść instalacji do rur instalacyjnych znad sufitu podwieszanego do puszki rewizyjnej 6x RLK28

UWAGI:

1. Gniazda PEL instalacji elektrycznej montować podtynkowo lub w odcinkach kanałów instalacyjnych montowanych do ścian lub mebli wyposażenia wnętrz.
2. Instalacje wykonać jako podtynkową.
3. Podejścia do instalacji prowadzonej w ścianie wykonać przy pomocy typowych elementów kątowych.
4. Osprzęt instalacyjny w kolorze białym matowym.
5. Dla wszystkich wypustów zasilających pozostawić zapas przewodu – minimum 1,0mb
6. Gniazda ogólne i porządkowe montować w puszkach instalacyjnych na wysokości 0,3m od posadzki.
7. Gniazda wtykowe w pom. mokrych, pom. socjalnych i technicznych instalować na wysokości 1,2m od posadzki.

BUDYNEK E / POZIOM 0



Obiekt: PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W HALI E, ORAZ SYSTEMU STEROWANIA OŚWIETLENIEM DALI DO ZAMONTOWANEGO W BUDYNKACH D, E, L I H PRZY UL. ŚW. WAWRZYŃCA 15 W KRAKOWIE OŚWIETLENIA ROBOCZEGO I OŚWIETLENIA WYSTAWY STAŁEJ					
Tytuł rysunku: BUDYNEK E. PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.					
Projektant: mgr inż. Piotr Kapuściński			upr. nr: 338/2001		
Data:	Faza:	Rewizja:	Branża:	Skala:	Nr rys.:
10.2021	PW		ELEKTRYCZNA	1:100	E–4.2