

poziom piwnicy UWAGI:

1. W pomieszczeniach technicznyc poziomu piwnicy stosować wyłączniki i gniazda o IP 44.
2. W pomieszczeniach technicznych instalacje oświetlenia ogólnego sterowane są poprzez lokalne podtynkowe wyłączniki instalacyjne oświetlenia.
3. W salach wystawowych na drogch komunikacji ogólnodostępnej i w toaletach ogólnodostępnych oświetlenie sterowane jest w systemie DALI.

poziom piwnicy instalacje 230/400V AC LEGENDA:

TSO1 - tablica sterowania oświetleniem w systemie DALI dla lewej strony pom.[D] -1/08 - obudowa; router (master DALI); zasilacz DALI; 3xinterfejsy przycisków DALI - sterowanie źródłem poprez zasilaczy LED w oprawach

TSO3 - tablica sterowania oświetleniem w systemie DALI dla prawej strony pom.[D] -1/08 - obudowa; router (master DALI); zasilacz DALI; 8xinterfejsy przycisków DALI - sterowanie źródłem poprez zasilaczy LED w oprawach

TSO2 - tablica sterowania oświetleniem w systemie DALI dla śrdka pom.[D] -1/08 - obudowa; router (master DALI); zasilacz DALI; 2xinterfejsy przycisków DALI - sterowanie źródłem poprez zasilaczy LED w oprawach

TSO6 - tablica sterowania oświetleniem w systemie DALI dla prawej strony pom.[D] -1/08 - obudowa; router (master DALI); zasilacz DALI; 7xinterfejsy przycisków DALI - sterowanie źródłem poprez zasilaczy LED w oprawach

TSO4 - tablica sterowania oświetleniem w systemie DALI dla pom.[D] -1/07 - obudowa; router (master DALI); zasilacz DALI; 8xinterfejsy przycisków DALI - sterowanie źródłem poprez zasilaczy LED w oprawach

TSO5 - tablica sterowania oświetleniem w systemie DALI dla prawej strony pom.S3; S4; [D] -1/01; [D] -1/02; [D] -1/04; [E] -1/01 - obudowa; router (master DALI); zasilacz DALI - sterowanie źródłem poprez zasilaczy LED w oprawach

Gn - gniazdo 230V AC o n.t. rzutnika multimedjalnego - montować na suficie

Wek • - wypust 230V AC dla podłączenia napędu ekranu

Wkk • - wypust 230V AC dla podłączenia klimokonwektora

Wpa • - wypust 230V AC dla podłączenia przepompowni ścieków

Wps • - wypust 230/400V AC dla podłączenia przepompowni ścieków

Wkp • - wypust 24V dla podłączenia siłownika klapy pożarowej w kanale wentylacji mechanicznej

- kable DC 12 x PV1-1x6mm² - instalacja fotowoltaiki

TDC - rozdz. DC - instalacja fotowoltaiki

T3F - tablica z 3 x falownik Diehl Platinum 14000 R3-M2 - instalacja fotowoltaiki

- główna szyma połączeń wyrównawczych GPW na poziomie piwnicy wykonana płaskownikiem stalowym ocynkowanym Fe ZN 35x3,5 mm układanym na uchwytach na tynku. Do GPW podłączyć wszystkie metalowe piony wodne, c.o. i kanalizacji oraz stalową konstrukcję windy i kanały wentylacji mechanicznej na poziomie piwnicy.

SIEĆ W SYSTEMIE TN-S

BIURO PROJEKTÓW PKZ "ARKONA" Spółka z o. o.
31 - 115 Kraków, Plac Sikorskiego 3/5, tel. (12) 421 24 41, fax (12) 422 24 93,
www.pkz-arkona.pl

OBIEKT	Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie
ADRES	Ul. Św. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków
NR ODCINK	105/5, obr.12, Kraków - Śródmieście
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Piotr Saradzki — Upr. Nr UAN-Upr.365/90
SPRAWDZIŁ	inż. Leszek Szarski — GP-IV-63/362/76
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA	ELEKTRYCZNA 230/400V AC
DATA	07. 2015
SKALA	1:50
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PIWNICY hala D
NUMER RYSUNKU	E-D-2/1