PRZEWIĄZKA P / POZIOM -1



LEGENDA:

- – główne trasy instalacji elektrycznych
- RGE – istniejąca podtynkowa rozdzielnica główna budynku E montaż roztaczalnika bezpiecznikowego dla R.DALI.E
- REE – istniejąca podtynkowa tablica rozdzielcza – wymiana aparatury
- RE – istniejąca naścienna tablica rozdzielcza wyremontowanej części budynku E – bez zmian
- R.DALI.E – projektowana tablica naścienna systemu sterowania DALI w budynku E
- PPD/E – istniejący potrzebni punkt dystrybucyjny sieci LAN – bez zmian

OPRAWY OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO
OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

- A8 – Oprawa zwieszana, do montażu w linię świetlną, ściemniana DIM DALI LED 56W/8800lm Ra>80 3000K dyfuzor mikroprzmatyczny, świecąca dół, korpus z blachy stalowej i aluminium w kolorze szarym RAL 9006, l=2258mm b=60mm h=78mm, w komplecie ze zwieszakami i kablem zasilającym, montaż na wys. 4,0m
- B10 – Oprawa zwieszana, do montażu w linię świetlną, ściemniana DIM DALI LED 70W/10000lm Ra>80 3000K dyfuzor mikroprzmatyczny, świecąca dół, korpus z blachy stalowej i aluminium w kolorze szarym RAL 9006, l=2840mm b=60mm h=78mm, w komplecie ze zwieszakami i kablem zasilającym, montaż na wys. 4,0m
- EW1 – Kierunkowa oprawa ewakuacyjna jednostronna, źródła LED 1W autonomia 1h, IP44 autotest, certyfikat CNBOP, kolor korpusu szary, wymiary: l=337mm b=57mm h=189mm
- AW1 – Oprawa ewakuacyjna zwieszana, źródła LED 3W, 370lm optyka otwarta, autonomia 1h, IP65 autotest, certyfikat CNBOP, kolor biały, wymiary: l=226mm b=42mm h=125mm
- EW2N – Oprawa ewakuacyjna nastropowa LED 3W, 350lm, autonomia 3h, IP65, IK08, autotest praca w niskich temperaturach, kolor korpusu biały, wymiary: l=228mm b=42mm h=125mm
- P1 – panel sterujący DALI podtynkowy, 2 przyciskowy
- P2 – panel sterujący naścienny DALI 7" LCD

UWAGI:

1. Instalację wykonać jako podtynkową „podejścia do opraw po konstrukcji drewnianej budynku E.
2. Osprzęt instalacyjny w kolorze białym matowym.
3. Do wyszystkich opraw zwieszanych przewody w izolacji żelowej oraz zwieszaki linkowe ze stali nierdzewnej.
4. Łączniki montować na wysokości 1,2m od poziomu posadzki.

ISTNIEJĄCE OPRAWY OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO

- D8 – Oprawa typ/PROFI 605V LED 4000lm W DIM DALI długość 587mm

ELEMENTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z OPRACOWANA ARANŻACJĄ WYSTAWY

- P1 – PROJEKTOR + POLE PROJEKCJI
- G1 – GŁOŚNIK
- M1 – MONITOR 32"
- M2 – MONITOR 24"
- M3 – EKRAN LED (EKSPONAT)
- M4 – MONITOR 32 CALE EKRAN DOTYKOWY
- L1 – REFLEKTOR DALI MOCOWANY DO SZYNOPRZEWODU KĄT ŚWIECENIA 60°
- L2 – REFLEKTOR DALI MOCOWANY DO SZYNOPRZEWODU KĄT ŚWIECENIA 35°
- L3 – OŚWIETLENIE LINIOWE
- L4 – PASEK LED/SEMAFOR LED
- L5 – OŚWIETLENIE LED W GABLOCIE
- L6 – OŚWIETLENIE EFEKTOWE
- L7 – OŚWIETLENIE ISTNIEJĄCE – REFLEKTOR LED
- S – SILNIK ELEKTRYCZNY

BUDYNEK E / POZIOM 0



Obiekt: PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W HALI E, ORAZ SYSTEMU STEROWANIA OŚWIETLENIEM DALI DO ZAMONTOWANEGO W BUDYNKACH D, E, L I H PRZY UL. ŚW. WAWRZYŃCA 15 W KRAKOWIE. OŚWIETLENIA ROBOCZEGO I OŚWIETLENIA WYSTAWY STAŁEJ					
Tytuł rysunku: BUDYNEK E. PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.				upr. nr:	
Projektant: mgr inż. Piotr Kapuściński				338/2001	
Data:	Faza:	Rewizja:	Branża:	Skala:	Nr rys.:
10.2021	PW		ELEKTRYCZNA	1:100	E–4.1